



## PTC 102 E

Türfreisprechtelefon, vandalismusgeschützt:

- **in behindertengerechter Ausführung**
- mit zwei programmierbaren Direktruffasten.

Die PTC 102 E kann angeschlossen werden an:

- analoge Amtsleitungen oder Nebenstellenanlagen,
- eine Amphitech GSM-Schnittstelle für die Sprachkommunikation,
- einen IP/Analog-Wandler für die Sprachkommunikation.

### Funktionen

- Telefon

### Technische Daten

- 2 Direktruffasten mit programmierbaren Rufnummern  
(Wahlwiederholung bei Besetztton oder wenn keine Rufannahme erfolgt, **2 Rufnummern pro Ruftaste**)
  - Piktogrammanzeige (beleuchtet) zur optischen Darstellung der Gerätefunktionen
  - Ausgabe von Sprachansagen (*Verbindungsaufbau, Gesprächsverbindung, Türöffnung*)
  - 1 potentialfreier Kontakt für Türöffnerschaltung oder Ansteuerung externer Elemente (Beleuchtung, Kamera, etc...)
  - Automatischer Testruf  
(Amphitech Leitstand **ORA** zur Entgegennahme und Verwaltung der Testrufe)
  - Begrenzung der Verbindungsdauer programmierbar von 1 bis 9 Minuten **oder** 30 Minuten
  - Programmierung direkt am Gerät oder von Ferne
  - Spannungsversorgung 10 bis 30 V DC
  - Stromaufnahme max. 350 mA
  - Information "Netzspannungsausfall" bei Verwendung eines Netzteils von AMPHITECH
  - Technischer Ruf bei Netzspannungsausfall  
(Amphitech Leitstand **ORA** zur Entgegennahme und Verwaltung der Testrufe)
  - Unterputzmontage
  - UP-Gehäuse BM 100 im Lieferumfang enthalten
  - Abmessungen: 210 x 120 x 32 mm
  - Schutzgrad: IP 55 - IK 08
  - Temperaturbereich -20°C bis +40°C
  - Thermostatgesteuerter Heizwiderstand serienmäßig
  - Edelstahlfrontblende 2.5 mm, Gehäuse aus Zinkdruckguss
- ### Optionen und Zubehör
- Spannungsversorgung BAS1202 - mit Akku, mit Information "Netzspannungsausfall"
  - Spannungsversorgung ALIM 1703 - ohne Akku, ohne Information "Netzspannungsausfall"

